

Telenet Broadcastcenter: zenders afstemmen op je Philips-tv

[Voor je begint !!](#)

Sommige stappen op je tv-toestel kunnen afwijken van onderstaande stappen

Je tv-toestel moet ingesteld staan op TV in plaats van op HDMI. Dat controleer je gemakkelijk door op de Source-toets van je afstandsbediening te drukken

Moet je een pincode ingeven, maar ben je die vergeten? Probeer dan eens de standaardpincode: 0000, 1111 of 1234

Is je tv-toestel ingesteld als Hotel TV en kan je bijgevolg geen instellingen aanpassen? Informeer bij je TV leverancier hoe je de Hotel TV-modus kan deactiveren

[Volg deze stappen bij Broadcastcentralsignalen > 750 Mhz](#)

Druk op de Home-toets van je afstandsbediening

Kies **Configuratie** en druk op **OK** op je afstandsbediening

Kies **Zenders (zoeken)** en druk op **OK** op je afstandsbediening

Kies **Zenders opnieuw installeren** en druk op **OK** op je afstandsbediening

Kies **België** en druk op **OK** op je afstandsbediening. Afhankelijk van het type **Philips-TV** dien je soms te kiezen voor **Nederland, Luxemburg, Finland**

Kies **Kabel (DVB-C)** en druk op **OK** op je afstandsbediening

Kies als **kabelaanbieder** niet voor **Telenet** maar voor **"Andere"**

Kies **Instellingen** en druk op **OK** op je afstandsbediening voor je de installatie start

Vul de volgende waarden in bij:

Modus signaalsnelheid: **Automatisch**

Frequentie scannen: **Snel scannen**

Stapgrootte van frequentie: **8MHz**

Digitale zenders: **Aan**

Niet gecodeerde/gecodeerde kanalen: **Niet gecodeerde + gecodeerde kanalen**

Druk op de **groene toets** van je afstandsbediening

Opgelet: op sommige tv-toestellen moet je eerst **Gereed** kiezen en daarna op **OK** drukken op je afstandsbediening (hierdoor sluit je het menu Instellingen)

Kies **Start** en druk op **OK** op je afstandsbediening: je start nu de **zenderinstallatie**

Vul bij **Netwerkfrequentie** de waarde **786.00** in, kies **Klaar** en druk op **OK** op je afstandsbediening

Vul bij **Netwerk-ID** de code **1** in

Kies **Klaar** en druk op **OK** op je afstandsbediening: je **tv-toestel voert nu het afstemmen van de zenders uit**

Dat is afgerond als je deze melding ziet: **Zoeken naar zenders voltooid**

Je krijgt dan ook een **samenvatting** van de resultaten

Kies **Beëindigen** en druk op **OK** op je afstandsbediening

[Volg deze stappen bij Broadcastcentralsignalen tussen 300 - 450 Mhz](#)

Druk op de Home-toets van je afstandsbediening

Kies **Configuratie** en druk op **OK** op je afstandsbediening

Kies **Zenders (zoeken)** en druk op **OK** op je afstandsbediening

Kies **Zenders opnieuw installeren** en druk op **OK** op je afstandsbediening

Kies **België** en druk op **OK** op je afstandsbediening. Afhankelijk van het type **Philips-TV** dien je soms te kiezen voor **Nederland, Luxemburg, Finland**

Kies **Kabel (DVB-C)** en druk op **OK** op je afstandsbediening

Kies als **kabelaanbieder** niet voor **Telenet** maar voor **"Andere"**

Kies **Instellingen** en druk op **OK** op je afstandsbediening voor je de installatie start

Vul de volgende waarden in bij:

Modus signaalsnelheid: **Automatisch**

Frequentie scannen: **Snel scannen**

Stapgrootte van frequentie: **8MHz**

Digitale zenders: **Aan**

Niet gecodeerde/gecodeerde kanalen: **Niet gecodeerde + gecodeerde kanalen**

Druk op de **groene toets** van je afstandsbediening

Opgelet: op sommige tv-toestellen moet je eerst **Gereed** kiezen en daarna op **OK** drukken op je afstandsbediening (hierdoor sluit je het menu Instellingen)

Kies **Start** en druk op **OK** op je afstandsbediening: je start nu de **zenderinstallatie**

Vul bij **Netwerkfrequentie** de waarde **314.00** in, kies **Klaar** en druk op **OK** op je afstandsbediening

Vul bij **Netwerk-ID** de code **1** in

Kies **Klaar** en druk op **OK** op je afstandsbediening: je **tv-toestel voert nu het afstemmen van de zenders uit**

Dat is afgerond als je deze melding ziet: **Zoeken naar zenders voltooid**

Je krijgt dan ook een **samenvatting** van de resultaten

Kies **Beëindigen** en druk op **OK** op je afstandsbediening

[Volg deze stappen bij Broadcastcentralsignalen > 600 Mhz](#)

Druk op de Home-toets van je afstandsbediening

Kies **Configuratie** en druk op **OK** op je afstandsbediening

Kies **Zenders (zoeken)** en druk op **OK** op je afstandsbediening

Kies **Zenders opnieuw installeren** en druk op **OK** op je afstandsbediening

Kies **België** en druk op **OK** op je afstandsbediening. Afhankelijk van het type **Philips-TV** dien je soms te kiezen voor **Nederland, Luxemburg, Finland**

Kies **Kabel (DVB-C)** en druk op **OK** op je afstandsbediening

Kies als **kabelaanbieder** niet voor **Telenet** maar voor **"Andere"**

Kies **Instellingen** en druk op **OK** op je afstandsbediening voor je de installatie start

Vul de volgende waarden in bij:

Modus signaalsnelheid: **Automatisch**

Frequentie scannen: **Snel scannen**

Stapgrootte van frequentie: **8MHz**

Digitale zenders: **Aan**

Niet gecodeerde/gecodeerde kanalen: **Niet gecodeerde + gecodeerde kanalen**

Druk op de **groene toets** van je afstandsbediening

Opgelet: op sommige tv-toestellen moet je eerst **Gereed** kiezen en daarna op **OK** drukken op je afstandsbediening (hierdoor sluit je het menu Instellingen)

Kies **Start** en druk op **OK** op je afstandsbediening: je start nu de **zenderinstallatie**

Vul bij **Netwerkfrequentie** de waarde **626.00** in, kies **Klaar** en druk op **OK** op je afstandsbediening

Vul bij **Netwerk-ID** de code **1** in

Kies **Klaar** en druk op **OK** op je afstandsbediening: je **tv-toestel voert nu het afstemmen van de zenders uit**

Dat is afgerond als je deze melding ziet: **Zoeken naar zenders voltooid**

Je krijgt dan ook een **samenvatting** van de resultaten

Kies **Beëindigen** en druk op **OK** op je afstandsbediening

TV met een kaartje: zenders afstemmen op je Philips-tv

[Voor je begint !!](#)

Sommige stappen op je tv-toestel kunnen afwijken van onderstaande stappen

Je tv-toestel moet ingesteld staan op TV in plaats van op HDMI. Dat controleer je gemakkelijk door op de Source-toets van je afstandsbediening te drukken

Moet je een pincode ingeven, maar ben je die vergeten? Probeer dan eens de standaardpincode: 0000, 1111 of 1234

Is je tv-toestel ingesteld als Hotel TV en kan je bijgevolg geen instellingen aanpassen? Informeer bij je TV leverancier hoe je de Hotel TV-modus kan deactiveren

[Volg volgende stappen:](#)

Druk op de Home-toets van je afstandsbediening

Kies **Configuratie** en druk op **OK** op je afstandsbediening

Kies **Zenders (zoeken)** en druk op **OK** op je afstandsbediening

Kies **Zenders opnieuw installeren** en druk op **OK** op je afstandsbediening

Kies **België** en druk op **OK** op je afstandsbediening.

Afhankelijk van het type **Philips-TV** dien je soms te kiezen voor **Nederland, Luxemburg, Finland**

Kies **Kabel (DVB-C)** en druk op **OK** op je afstandsbediening

Kies (als dat mogelijk is) **Telenet** als **kabelaanbieder**

Kies **Instellingen** en druk op **OK** op je afstandsbediening voor je de installatie start

Vul de volgende waarden in bij:

Modus signaalsnelheid: **Automatisch**

Frequentie scannen: **Snel scannen**

Stapgrootte van frequentie: **8MHz**

Digitale zenders: **Aan**

Niet gecodeerde/gecodeerde kanalen: **Niet gecodeerde + gecodeerde kanalen**

Druk op de **groene toets** van je afstandsbediening

Opgelet: op sommige tv-toestellen moet je eerst **Gereed** kiezen en daarna op **OK** drukken op je afstandsbediening

Kies **Start** en druk op **OK** op je afstandsbediening: je start nu de **zenderinstallatie**

Vul bij **Netwerkfrequentie** de waarde **322.00** in, kies **Klaar** en druk op **OK** op je afstandsbediening

Vul bij **Netwerk-ID** de code voor je regio in: **22** voor **Vlaanderen** en **12** voor **Brussel**

Kies **Klaar** en druk op **OK** op je afstandsbediening: je **tv-toestel voert nu het afstemmen van de zenders uit**

Dat is afgerond als je deze melding ziet: **Zoeken naar zenders voltooid**

Je krijgt dan ook een **samenvatting** van de resultaten

Kies **Beëindigen** en druk op **OK** op je afstandsbediening

Ga nu verder met **stap 4, 5 en 6** in de handleiding van 'TV met een kaartje'

